


Francesco P. Volpe

LEITERPLATTEN- DESIGN MIT EAGLE

Ein Einstieg mit fünf Praxisprojekten



edition **Make:**



dpunkt.verlag



Prof. Dr. Francesco P. Volpe ist an der Technischen Hochschule Aschaffenburg im Bereich Digital- und Mikrocomputertechnik tätig. Er hat jahrzehntelange Erfahrung bei der Vermittlung von Kenntnissen in Vorlesungen, Praktika sowie in Industrieprojekten zu Leiterplattendesign mit EAGLE und ist Autodesk Expert Elite Member.

Papier
plus⁺
PDF.

Zu diesem Buch – sowie zu vielen weiteren dpunkt.büchern – können Sie auch das entsprechende E-Book im PDF-Format herunterladen. Werden Sie dazu einfach Mitglied bei dpunkt.plus⁺:

www.dpunkt.plus

Francesco P. Volpe

Leiterplattendesign mit EAGLE

Ein Einstieg mit fünf Praxisprojekten



dpunkt.verlag

Prof. Dr. Francesco P. Volpe
volpe@leiterplattendesign.com

Lektorat: Dr. Michael Barabas
Lektoratsassistentz: Anja Weimer
Copy-Editing: Ursula Zimpfer, Herrenberg
Satz: Birgit Bäuerlein
Herstellung: Stefanie Weidner
Umschlaggestaltung: Helmut Kraus, www.exclam.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN:
Print 978-3-86490-545-2
PDF 978-3-96088-375-3
ePub 978-3-96088-376-0
mobi 978-3-96088-377-7

1. Auflage 2021
Copyright © 2021 dpunkt.verlag GmbH
Wieblinger Weg 17
69123 Heidelberg

Hinweis:

Der Umwelt zuliebe verzichten wir auf die Einschweißfolie.

Schreiben Sie uns:

Falls Sie Anregungen, Wünsche und Kommentare haben, lassen Sie es uns wissen: hallo@dpunkt.de.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Buch verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sowie Markennamen und Produktbezeichnungen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen. Insbesondere sind EAGLE und Autodesk eingetragene Markennamen.

Alle Angaben und Programme in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Weder Autor noch Verlag können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen.

5 4 3 2 1 0

*Für meinen Sohn
Denis Francesco*

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Kurze Einführung in EAGLE

- 2.1 EAGLE installieren
- 2.2 Was ist ein Bauteil in EAGLE?
 - 2.2.1 Einfacher Widerstand
 - 2.2.2 Logikbaustein 7414
- 2.3 Managed Libraries

3 Projekt 1: Binärzähler

- 3.1 Eingabe des Schaltplans für den Binärzähler
- 3.2 EAGLE starten und neues Projekt anlegen
- 3.3 Schaltplan zum Projekt hinzufügen
- 3.4 Raster und Zeichenrahmen
- 3.5 Bauteile im Schaltplan platzieren
 - 3.5.1 Logikbaustein 7413 platzieren
 - 3.5.2 Widerstände platzieren
 - 3.5.3 Kondensator platzieren
 - 3.5.4 Weitere Bauteile platzieren
- 3.6 Bauteile verdrahten
- 3.7 Versorgungssymbole platzieren

- 3.8 Spannungsbuchse platzieren
- 3.9 Attribute bearbeiten
- 3.10 Bauteilen Werte zuweisen
- 3.11 Projekt speichern
- 3.12 Versorgungsgatter und INVOKE
- 3.13 Gateswap
- 3.14 Pinswap
- 3.15 Netzklassen
- 3.16 Electrical Rule Check (ERC)
- 3.17 Bauteilliste erstellen
- 3.18 Platine des Binärzählers aus Schaltplan erzeugen
- 3.19 Einige Vorüberlegungen zum Board-Design
- 3.20 Bauteile auf der Leiterplatte platzieren
- 3.21 Leiterbahnen verlegen
- 3.22 Leiterbahnen auflösen
- 3.23 Leiterplatte layouten
- 3.24 Bauteilnamen überarbeiten
- 3.25 Polygon erstellen
- 3.26 Board-Kontur exakt definieren
- 3.27 Befestigungslöcher platzieren
- 3.28 Leiterplatte beschriften
- 3.29 Eigenes Logo importieren
- 3.30 Vorschau der Leiterplatte
- 3.31 Bauteil überarbeiten
- 3.32 Design Rule Check (DRC)
- 3.33 Fertigung der Leiterplatte des Binärzählers
 - 3.33.1 Leiterplatte online bestellen
 - 3.33.2 Leiterplatte des Binärzählers durch Isolationsfräsen fertigen

4 Projekt 2: Duales Linearnetzteil

- 4.1 Projekt und Schaltplan des Linearnetzteils erstellen
- 4.2 Schaltplan des Linearnetzteils prüfen
- 4.3 Platine des Linearnetzteils erzeugen und layouten
- 4.4 Schraubklemmen des Linearnetzteils beschriften
- 4.5 Duales Linearnetzteil generieren
- 4.6 Logo als Bibliothekselement erstellen und verwenden
- 4.7 Gefertigte und bestückte Leiterplatte des dualen Linearnetzteils

5 Projekt 3: USB-Sound-Stick

- 5.1 Projekt und Schaltplan des USB-Sound-Sticks erstellen
- 5.2 Benötigte Bauteile für USB-Sound-Stick erzeugen
 - 5.2.1 Ferrit BLM21A erstellen
 - 5.2.2 Stereobuchse 35RASMT4BHNTR erstellen
 - 5.2.3 Digital-Analog-Wandler PCM2707C erstellen
 - 5.2.4 USB-Stecker von Website des Herstellers laden
- 5.3 Fortführung des Schaltplans mit erzeugten Bauteilen
- 5.4 Platine des USB-Sound-Sticks erzeugen und layouten
- 5.5 Gefertigte und bestückte Leiterplatte des USB-Sound-Sticks

6 Projekt 4: Class-D-Audioverstärker

- 6.1 Benötigte Bauteile für Class-D-Audioverstärker erzeugen
 - 6.1.1 Fotorelais PVT412 erzeugen
 - 6.1.2 IC IRS2092S erzeugen
 - 6.1.3 Transistoren FZT855 und FZT955 erzeugen

- 6.2 Projekt und Schaltplan des Class-D-Audioverstärkers erstellen
- 6.3 Platine des Class-D-Audioverstärkers erzeugen und layouten
 - 6.3.1 Leiterplatte bemaßen
 - 6.3.2 Abschließende Prüfung des Audioverstärkers
- 6.4 Gefertigte und bestückte Leiterplatte des Class-D-Audioverstärkers

7 Projekt 5: Mikrocontroller-Board

- 7.1 Schaltplan des Mikrocontroller-Boards erstellen
 - 7.1.1 Bus zeichnen
- 7.2 Platine des Mikrocontroller-Boards erzeugen und Lagenaufbau definieren
- 7.3 Differenzielle USB-Leitungen verlegen
- 7.4 Mehrere Leiterbahnen manuell verlegen
- 7.5 Eine oder mehrere Leiterbahnen automatisch verlegen
- 7.6 Alle Leiterbahnen mit dem Autorouter verlegen
- 7.7 Platine des Mikrocontroller-Boards fertigstellen
- 7.8 Gefertigte und bestückte Leiterplatte des Mikrocontroller-Boards

Literatur

Index

Vorwort

Es gibt unzählige Programme für Leiterplattendesign, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, aber sicherlich bestens für die Aufgabe geeignet sind. Für mich hat EAGLE den klaren Vorteil, dass man mit einer kurzen Einführung Interessierte begeistern kann und diese anschließend selbstständig an ihrer Leiterplatte arbeiten können. Außerdem hat eine kostenlose Version für Hobbyanwender maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das Programm sehr schnell verbreitet und die heutige Akzeptanz erreicht hat.

Dieses Buch basiert auf meinen Erfahrungen bei Industrieprojekten und zahlreichen Vorlesungen zum Thema Leiterplattendesign mit EAGLE, die ich u. a. an der Technischen Hochschule Aschaffenburg seit 1999 als Professor für Mikrocomputertechnik und Digitaltechnik halte. Davor habe ich das Programm EAGLE in der Version 2.6 bereits im Jahr 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel kennengelernt. Dort durfte ich im Wintersemester 2003/2004 während einer Lehrstuhlvertretung Studierende EAGLE in einer Vorlesung näherbringen.

Bei der Entstehung des Buchs haben viele freundliche Helfer auf unterschiedliche Weise beigetragen. Dafür

bedanke ich mich.

Die Firma Eurocircuits hat freundlicherweise Leiterplatten für dieses Projekt gefertigt. Mein Dank gilt den Mitarbeitern von Eurocircuits, insbesondere Herrn Uwe Dörr, für die stets hervorragende Zusammenarbeit.

Herrn Richard Hammerl von der Firma Autodesk GmbH danke ich für die vielen anregenden und wertvollen Diskussionen über EAGLE.

Bei Herrn Dipl.-Ing. (FH) Bernd Wegmann bedanke ich mich für das Anfertigen diverser Fotos und die Unterstützung beim Bestücken von SMD-Leiterplatten.

Meiner Frau Safinaz danke ich für ihre unendliche Geduld, die sie mir seit 28 Jahren, und insbesondere bei solchen Buchprojekten, entgegenbringt.

Es freut mich sehr, dass der dpunkt.verlag an diesem Buchprojekt interessiert ist und Herr Dr. Michael Barabas das Buch mit großer Geduld begleitet hat.

Haibach, März 2021

1 Einleitung

EAGLE ist ein Akronym aus den deutschen Wörtern *Einfach Anzuwendender Grafischer Layout Editor*. Es ist nicht verwunderlich, dass es sich um deutsche Wörter handelt, da EAGLE ursprünglich von der Cadsoft Computer GmbH in Pleiskirchen stammt. Diese wurde 1988 von Rudi Hofer und Klaus Schmidinger gegründet.

Im Jahr 2009 wechselte das Programm zum Distributor Farnell und 2012 zur Autodesk Inc. Insofern ist es sehr praktisch, dass EAGLE auch zu *Easily Applicable Graphical Layout Editor* passt.

Dieses Buch ist ein Versuch, das Programm EAGLE anhand von Projekten zu erklären und nicht die Bedienungsanleitung paraphrasiert wiederzugeben. Die Idee dabei ist, bei der Bearbeitung der einzelnen Projekte die Funktionalität zu erklären, die zur Lösung der Aufgabe zu dem konkreten Zeitpunkt notwendig ist. Benötigte Befehle werden im Zusammenhang mit dem zu realisierenden Projekt beschrieben. Dazu muss gelegentlich etwas vorweggenommen oder eingeschoben werden. Wichtig ist, dass schon etwas gemacht wird, ohne sich vorher durch das komplette EAGLE-Handbuch zu arbeiten. Mit fortlaufender Bearbeitung der Projekte kommt immer etwas Neues hinzu oder die Komplexität wird gesteigert.

Begonnen wird in [Kapitel 2](#) mit einer kurzen Einführung in EAGLE. Dazu gehört auch, woher man EAGLE beziehen und wie man es installieren kann. Zwei wesentliche Punkte in diesem Kapitel sind das Verständnis, wie in EAGLE ein Bauteil definiert ist, und der Umgang mit Bibliotheken.

In den weiteren Kapiteln schließen sich fünf Projekte an. Bei dem ersten Projekt in [Kapitel 3](#) handelt es sich um einen einfachen Binärzähler. Dieser wird auf einer einseitigen Leiterplatte realisiert. Trotz der Einfachheit kann man an diesem Projekt sehr viele Funktionen von EAGLE und die grundlegende Vorgehensweise von der Schaltplaneingabe bis zur fertig aufgebauten Leiterplatte erläutern. Für die Herstellung der Leiterplatte wird gezeigt, wie man diese online bei einem Leiterplattenlieferanten bestellen kann. Zusätzlich wird auch erklärt, wie man diese inhouse mit einer Leiterplatten-Fräsmaschine selbst herstellen kann. Dieses Kapitel nimmt demgemäß einen sehr großen Raum ein und dient als Referenz. Deshalb sollte [Kapitel 3](#) unbedingt durchgearbeitet werden. In den folgenden Projekten wird immer wieder auf dieses Projekt Bezug genommen.

In [Kapitel 4](#) wird ein duales Linearnetzteil behandelt. Dieses wird erst als ein einfaches Netzteil ausgelegt und anschließend wird es verdoppelt. Dabei werden der Schaltplan und die vorher layoutete Leiterplatte kopiert und man erhält somit ein duales Linearnetzteil.

Das erste doppelseitige Layout wird in [Kapitel 5](#) besprochen. Dabei handelt es sich um einen USB-Sound-Stick. Für diesen müssen insgesamt vier Bauteile in einer Bibliothek angelegt werden. Jeder Schritt wird dabei sehr ausführlich beschrieben, sodass der Leser anschließend keine Probleme haben sollte, eigene Bauteile anzulegen.

In [Kapitel 6](#) wird das komplexeste Projekt behandelt. Obwohl es sich beim Class-D-Audioverstärker um ein

zweilagiges Design handelt, erfordert dieses sehr viele Bauteile, die dicht auf der Leiterplatte gepackt sind. Ferner benötigt man mehrere Polygone, die man sorgfältig definieren muss.

Als letztes Projekt wird in [Kapitel 7](#) ein vierlagiges Mikrocontroller-Board beschrieben. Dabei wird auch auf die Auslegung von differenziellen USB-Leitungen und den dafür notwendigen Lagenaufbau eingegangen. Beim Layout werden die verschiedenen Verlegungsarten für Leiterbahnen, wie manuelles und automatisches Verlegen von mehreren Leiterbahnen, erklärt. Abgeschlossen wird das Projekt mit der Anwendung des Autorouters für das Layout.

2 Kurze Einführung in EAGLE

EAGLE ist ausschließlich mit einem Abonnement von Fusion 360 erhältlich. Man kann aber die letzte, nicht Cloud-basierte EAGLE-Version 9.6.2 weiterhin von Autodesk beziehen und mit einer gültigen Fusion-360-Lizenz die Premium-Edition nutzen. Ohne diese Lizenz kann EAGLE in der Free Edition genutzt werden. Dabei handelt es sich um eine Lizenz für Hobbyanwender, die auf maximal zwei Schaltplanseiten und zwei Platinenlagen sowie eine maximale Platinenfläche von 8000 mm² beschränkt ist. Die nutzbare Fläche ist frei wählbar und nicht auf eine bestimmte Kontur festgelegt (Tab. 2-1).

Eigenschaften	Premium	Free
Schaltplanseiten	999	2
Platinenlagen	16	2
Platinenfläche	4000 mm × 4000 mm	8000 mm ² (konturunabhängig)
Autorouter	ja	ja

Tab. 2-1 Wichtige Eigenschaften der EAGLE-Versionen

Für beide EAGLE-Versionen wird ein kostenloses Autodesk-Konto benötigt, das unter <https://accounts.autodesk.com/register> erstellt werden kann (Abb. 2-1). Über dieses Konto kann die Premium-Edition für

einen Monat, für ein Jahr oder für drei Jahre abonniert werden. Für die Free Edition ist kein Abonnement erforderlich.




Abb. 2-1 Konto bei Autodesk erstellen

2.1 EAGLE installieren

Das Programm EAGLE kann unter <https://www.autodesk.de/products/eagle/overview> heruntergeladen werden. Auf dieser Seite befindet sich ein Button *Kostenloser Download*, der zu einer weiteren Seite führt. Von dieser kann man dann das Programm für die

unterschiedlichen Betriebssystemplattformen Windows, Mac und Linux herunterladen (Abb. 2-2).




Abb. 2-2 EAGLE ist für drei Betriebssystemplattformen verfügbar.

Nach dem Herunterladen startet man das Installationsprogramm und man wird durch den Installationsprozess geleitet (Abb. 2-3).




Abb. 2-3 Sicherheitshinweis nach dem Start des Installationsprogramms

Als Erstes muss man die Lizenzbedingungen akzeptieren. Klickt man weiter, kann man den Installationsort für EAGLE auswählen. Standardmäßig wird *C:\EAGLE 9.6.2* angeboten, den man aber auch ändern kann. Als nächster Schritt folgt die Auswahl, ob ein Shortcut auf dem Desktop erzeugt werden soll. Nach der Auswahl öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem alle getroffenen Wahlmöglichkeiten nochmals aufgeführt sind und das meldet, dass EAGLE zur Installation bereit ist. Ein Klick auf den Button *Install* führt die Installation aus. Ist diese erfolgreich durchlaufen, meldet ein weiteres Fenster *Completing the EAGLE Setup Wizard*. Man kann jetzt auswählen, ob EAGLE gleich gestartet werden soll, wenn man den Button *Finish* anklickt (Abb. 2-4). Startet man EAGLE, muss man sich mit seinem Autodesk-Konto anmelden. Bei der Free Edition genügt das

ein einziges Mal nach der Installation (Abb. 2-5). Hat man die Premium-Edition, muss man sich nach spätestens 30 Tagen erneut anmelden, um die Lizenz zu validieren.




Abb. 2-4 EAGLE wurde erfolgreich installiert.




Abb. 2-5 Anmelden mit dem Autodesk-Konto

2.2 Was ist ein Bauteil in EAGLE?

Bevor man mit EAGLE arbeiten kann, muss man eine wichtige grundlegende Philosophie von EAGLE verstehen. Bei EAGLE werden Bauteile ausschließlich in Bibliotheken definiert. Ist ein Bauteil auf einem Schaltplan oder Board platziert, sind alle Informationen aus der Bibliothek in diesem Bauteil. Eine weitere Verbindung zur Bibliothek besteht nicht mehr. Ändert man nach der Platzierung eines Bauteils die Bibliothek, ändert sich nicht automatisch das Bauteil, das man in einen Schaltplan platziert hat. Möchte man dies tun, muss man das explizit mit einem *UPDATE*-Befehl ausführen. Umgekehrt gibt man mit der Weitergabe seiner Schaltplan- und/oder Board-Datei alle Informationen seiner verwendeten oder selbst erstellten Bauteile weiter,

da man aus diesen Dateien wieder Bibliotheken generieren kann.

Im Folgenden wird das Bauteilkonzept an den Beispielen eines einfachen Widerstands und eines Logikbauteils erklärt. Weitere Informationen zu Symbolen, Footprints und Devices werden bei den Projekten, wenn benötigt, ausführlicher erläutert.

2.2.1 Einfacher Widerstand

Ein Bauteil besteht in der Regel aus einem Symbol, das im Schaltplan sichtbar ist. Als ein einfaches Beispiel dient ein Widerstand. Dieser besitzt einen rechteckigen Körper, an dessen beiden Seiten sich jeweils ein Anschluss (Pin) befindet. Das Wichtige in Bezug auf die Elektrik sind dabei nur die beiden Pins. Das Aussehen des Körpers hat auf die Funktion des Widerstands keinerlei Bedeutung. Das erkennt man bereits daran, dass in anderen Ländern ein Widerstand eher einer Feder gleicht. Ein Symbol eines Widerstands ist in [Abb. 2-6](#) zu sehen.

Symbol




Abb. 2-6 Symbol eines Widerstands

Bei diesem Symbol sind die beiden Pins das eigentlich Wichtige. Die Pins sind die grünen Kreise mit dem roten Strich. Zwischen den beiden Pins ist der rechteckige Widerstandskörper. An den beiden Pins erkennt man bereits zwei Dinge: Die Anschlüsse sind passiv, da diese mit *pas* gekennzeichnet sind¹. Das heißt, diese treiben nicht aktiv Signale. Ferner steht nach dem *pas* eine *1*. Das besagt, dass beide Pins vertauschbar sind². Das ergibt auch Sinn, da der Strom in beide Richtungen gleichermaßen durch den Widerstand fließen kann.

Symbole erhalten im Schaltplan einen Namen. So werden Widerstände mit einem Präfix *R* benannt und durchnummeriert, z. B. R1, R2 usw. Das Symbol erhält dafür einen Platzhalter *>NAME*. Für den Bauteilwert, in diesem Fall für den Widerstandswert, wird der Platzhalter *>VALUE* verwendet. Für beide Platzhalter gibt es eine eigene Lage: *Layer 95 Names* und *Layer 96 Values*. Damit kann man in EAGLE gezielt einzelne Lagen ein- und ausblenden sowie komplett bearbeiten.




Abb. 2-7 Widerstände in verschiedenen Bauformen

Plaziert man diesen Widerstand auf dem Schaltplan, sieht man einen rechteckigen Körper mit zwei Anschlüssen. Das mag für den Schaltplan so in Ordnung sein. Aber letztendlich soll der platzierte Widerstand mit seinen zwei Anschlüssen auf eine Leiterplatte gelötet werden. Dazu benötigt man seine physikalischen Abmessungen und auch die Information, ob es z. B. ein Widerstand in Durchstecktechnik (Through Hole Technology, THT) oder für die Oberflächenmontage (Surface Mounting Technology,

SMT) ist. Wie man in [Abbildung 2-7](#) erkennen kann, gibt es viele unterschiedliche Bauformen für einen Widerstand, die im Schaltplan alle das gleiche Symbol haben.

Deshalb benötigt man für ein Symbol im Schaltplan ein Gehäuse, um dieses auf die Leiterplatte platzieren zu können. Bei EAGLE nennt sich das Gehäuse *Footprint*³. In [Abbildung 2-8](#) sind zwei unterschiedliche Footprints für einen Widerstand zu sehen. Ein Widerstand in einer EAGLE-Bibliothek kann somit z. B. ein Symbol beinhalten, dem ein oder mehrere Footprints zugeordnet sind. Bereits beim Platzieren des Symbols im Schaltplan kann dann zwischen den Footprints ausgewählt werden. Bei Bedarf kann man den Footprint im Nachhinein austauschen.

Footprint





Abb. 2-8 Footprints für Widerstände in SMD⁴-Bauform 0805 (oben) und in Durchstecktechnik der Bauform 0207 (unten)

Was jetzt noch fehlt, ist die Zuordnung der Pins des Symbols ([Abb. 2-6](#)) zu den Pads/Lötaugen des Footprints ([Abb. 2-8](#)). Diese wird im Device vorgenommen.

Das Device *verheiratet* das Symbol mit dem Footprint. Im Device-Editor werden das Symbol und der Footprint geladen und die Zuordnung zwischen den Pins des Symbols und den Pads des Footprints festgelegt. Dabei können einem Symbol, wie dem Widerstand, mehrere Footprints zugeordnet werden. Beim Platzieren des Widerstands im Schaltplan kann der gewünschte Footprint ausgewählt

Device

werden. In [Abbildung 2-9](#) ist ein Widerstand dargestellt, dem viele Footprints zugeordnet sind.




Abb. 2-9 Widerstand im Device-Editor mit einem Symbol und vielen Footprints

2.2.2 Logikbaustein 7414

Bauteile können auch mehrere Symbole und Footprints haben. Typische Beispiele dafür sind Logikbauteile, die mehrere Gatter besitzen und in unterschiedlichen Gehäuseformen verfügbar sind. Exemplarisch ist in [Abbildung 2-10](#) der Logikbaustein 7414 zu sehen. Dieser verfügt über sechs Inverter, die mit Gatter A bis E alphabetisch durchnummeriert sind. Jeder dieser Inverter stellt ein Gatter dar, das ein Symbol für den Schaltplan hat. Ferner ist ein siebtes Symbol (Gatter P) für die Spannungsversorgung vorhanden. Dem 7414 sind in der

Bibliothek die drei Gehäuseformen/Footprints DIL16⁵, LCC20⁶ und SO14⁷ zugeordnet.




Abb. 2-10 Logikbaustein 7414 mit sieben Symbolen und drei Footprints

Im Gegensatz zum o. g. Widerstand haben die Eingänge der Gatter Pins mit der *Direction in* und Ausgänge mit der *Direction out*. Das Gatter P hat mit *pwr* bezeichnete Pins. Diese Angaben dienen dazu, dass EAGLE im Schaltplan eine Warnung ausgibt, falls Eingänge nicht angeschlossen sind. Bei Pins mit der *Direction out* wird reklamiert, wenn Pins mit *out* zusammen angeschlossen werden. Pins mit *pwr* dienen dazu, eine Spannungsversorgung anzuschließen. Sind Pins aller Bauteile in den unterschiedlichen Bibliotheken konsistent so definiert, ist eine automatische Plausibilitätsüberprüfung sinnvoll.

2.3 Managed Libraries

EAGLE liefert eine Vielzahl an Bauteilbibliotheken mit. Vor der Version 8.2.0 wurden diese lokal auf den eigenen Rechner installiert. Der Anwender konnte diese verändern, auch wenn das nicht ratsam ist, und/oder umbenennen. EAGLE speicherte bei jedem Bauteil, das im Schaltplan oder auf der Leiterplatte gesetzt wurde, immer den Bibliotheksnamen, aus dem das Bauteil genommen wurde, mit ab. So konnte es passieren, dass in einem Design Bauteile aus verschiedenen Bibliotheken, die den gleichen Namen hatten, stammen konnten. Eine genaue Zuordnung war nicht mehr möglich.

Seit der EAGLE-Version 8.2.0 ist das System der Managed Libraries eingeführt worden. Die Idee dahinter ist, dass man Bauteile und Bibliotheken eindeutig identifizieren kann, und zwar auch zwischen unterschiedlichen Rechnern. Neben den Bibliotheksnamen speichert EAGLE nun auch eine eindeutige Kennung, den *Uniform Resource Name (URN)*. Diese Art der weltweit gültigen und eindeutigen Namen für Ressourcen kennt man aus Internetprotokollen. Die Bibliotheken erhalten diesen URN von den EAGLE-Servern zugewiesen. Zusätzlich werden die Bibliotheken mit Versionsnummern versehen.

Bei den Projekten in diesem Buch werden Bauteile aus den mitgelieferten Bibliotheken von EAGLE verwendet und zusätzlich eine eigene Bibliothek mit den Namen *eagle-buch.lbr* lokal angelegt. Diese kann man zu einer Managed Library umwandeln und gelangt damit auf die Website *library.io*. Diese so umgewandelte Bibliothek gehört natürlich weiterhin einem selbst und kann von anderen Nutzern der Website nicht eingesehen werden, es sei denn, man lädt andere Nutzer dazu ein.

Von der Möglichkeit der Managed Libraries wird in diesem Buch kein Gebrauch gemacht. Vielmehr liegt der Fokus auf der Bearbeitung der Projekte lokal auf dem eigenen Rechner.